



## Technische Daten Philips LED Röhre T8 MASTER (EM/Mains) High Output 16W 2100lm - 840 Kaltweiß | 120cm - Ersatz für 36W

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 224225                             |
| EAN                                     | 8718696677797                      |
| Marke                                   | Philips                            |
| Herstellername                          | MAS LEDtube 1200mm HO 16W840 T8 RN |
| Originalverpackung                      | 10                                 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                            |
| Energieeffizienzklasse (alt)            | A++                                |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                              |

### Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED                         |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Sockel                       | G13                         |
| Drehbar                      | Nein                        |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 131.3                       |

|            |              |
|------------|--------------|
| Produkttyp | T8 LED Röhre |
|------------|--------------|

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Produktinformationen

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Inklusive LED Starter | Ja |
|-----------------------|----|

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Vorschaltgerät benötigt | Nein |
|-------------------------|------|

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Vorschaltgerät für LED-Röhren | Konventionell (KVG), Netzspannung (AC) |
|-------------------------------|----------------------------------------|

|                  |             |
|------------------|-------------|
| LED-Röhre Output | High Output |
|------------------|-------------|

|         |         |
|---------|---------|
| Gehäuse | Plastik |
|---------|---------|

|              |        |
|--------------|--------|
| Produktserie | Master |
|--------------|--------|

## Maße

|       |       |
|-------|-------|
| Länge | 120cm |
|-------|-------|

|            |      |
|------------|------|
| Länge (mm) | 1200 |
|------------|------|

|                  |    |
|------------------|----|
| Durchmesser (mm) | 28 |
|------------------|----|

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour



Trustpilot

